

Разработанная на базе **Motorola GM660**, мобильная радиостанция ЕРМАК Р-660 является достойной заменой радиостанции Motorola GM600.

ЕРМАК Р-660 поддерживает:

протокол транковых сетей MPT1327 любых производителей

Встроенная 2-тоновая/5-тоновая/DTMF сигнализация программируется для адаптации с различными системами конвенциональной связи. Индивидуальные, групповые, широкоэвещательные вызовы и дистанционное управление радиостанцией могут быть реализованы, используя эти виды сигнализации.

Каналы радиостанции:

225 каналов могут быть запрограммированы на различные частоты, например для работы в различных системах или зонах.

Поддержка функции "Аудио компандер":

Встроенный аудио компандер позволяет сжимать звук с передающей стороны и распаковывать на приемной стороне для улучшения соотношения сигнал/шум и соответственно улучшения разборчивости речи.

Поддержка функции "Talk Around":

Эта функция позволяет пользователю изменить частоты приема/передачи на обратные для того, чтобы связываться с другими радиостанциями вне зоны действия репитера.

Программирование функциональных кнопок радиостанции:

5 кнопок могут быть запрограммированы для различных функций.

Поддержка CTCSS/DCS субтонов:

Техническая спецификация Ермак Р 660

- Диапазон частот: 300-350 МГц
- Количество каналов: 225
- Шаг сетки частот: 12,5/25 КГц
- Рабочая температура: -30°C - +60°C
- Стабильность частоты: $\pm 2,5$ ppm
- Рабочее напряжение: 13,2 В $\pm 20\%$
- Размеры, ВхШхГ: 59 x186 x 179 мм
- Вес радиостанции: 1400 гр.
- **Передачик**
- Выходная мощность 25 Вт
- Модуляция: Частотная модуляция – F3E
- FM шум: -40 дБ (при шаге 25 КГц), -35 дБ (при шаге 12,5 КГц)
- Подавление излучений на соседнем канале: -70 дБ (при шаге 25 КГц), -65 дБ (при шаге 12,5 КГц)
- **Приемник**
- Чувствительность: 0,35 мкВ (при шаге 12,5 КГц), 0,20 мкВ (при шаге 25 КГц)
- Избирательность по соседнему каналу: 65 дБ (при шаге 12,5 КГц), 70 дБ (при шаге 25 КГц)
- Интермодуляционная избирательность: 70 дБ
- Избирательность по побочному каналу: 70 дБ
- Мощность динамика: 2 Вт
- Искажения звука: < 5%

В нашем магазине, мы можем запрограммировать радиостанцию на стандартные речные частоты радиосвязи установленные для Речфлота.

Стандарт	Речной диапазон
Диапазон частот, МГц	300-350
Мощность передатчика, Вт	25
Переключение мощности передатчика	есть
Количество каналов	225
Вид модуляции	F3E
Чувствительность, мкВ	0,35
Шаг сетки частот, КГц	12,5 / 25
Поддержка CTCSS	есть
Количество тонов CTCSS	50

Поддержка DCS	есть
Количество кодов DCS	
Поддержка DTMF	есть
Режим работы через ретранслятор	есть
Сканирование каналов	есть
Быстрая настройка на аварийный канал	есть
Блокировка клавиатуры	есть
Звук при нажатии кнопок	есть
Программирование с компьютера	есть
Сигнал окончания передачи (Roger Beep)	есть
Таймер разговора	есть
Дисплей	есть
Подсветка дисплея	есть
Стандарты защиты	MIL-STD 810
Влагозащищенный корпус	есть
Ударопрочный корпус	есть
Регулировка громкости	есть
Мощность громкоговорителя, Вт	2
Количество сигналов вызова	
Подключение внешнего динамика	есть
Шумоподавление	есть
Выбор уровня шумоподавления	есть
Напряжение питания, В	13,2
Антенный разъем	PL (female)
Работа при температуре, °C	-40 ~ +60
Размер, мм (ВхШхГ)	59 x 186 x 179
Вес, гр	1400
Страна изготовитель	Россия
Бренд производителя	Motorola